

# JD系列电磁调速电机控制器



## 一、适用范围

JD1A、2A系列滑差电机调速装置是机械工业部全国联合（统一）设计产品，用于电磁调速异步电动机（滑差电机）的速度控制，实现恒转矩无级调整，当负载为风机和泵类时，节电效果显著。

## 二、主要技术数据

型号	JD1A-11 JD2A-11	JD1A-40 JD2A-40	JD1A-90 JD2A-90
电源电压	~ 220V	± 10%	50~60Hz
最大输出	直流90V 3.15A	直流90V 5A	直流90V 8A
控制电机功率	0.55 ~ 11KW	15 ~ 40KV	45 ~ 90KW
调速发电机	三相中频24 ~ 45V		

注：\*大于6A时，持续时间不大于1小时，大于8A时，持续时间不大于30分钟，10~12A时，持续时间不大于20分钟。